Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:28

Link do produktu: https://www.floorbox.pl/puszka-podlogowa-250-x-250-mm-serii-eco250-glk-8-gniazd-stal-nierdzewna-wykladzina-kanaly-340-mm-p-629.html



Puszka podłogowa 250 x 250 mm serii ECO250 GLK 8 gniazd stal nierdzewna wykładzina kanały 340 mm

Cena brutto	**1 100,13 zł**
Cena netto	**894,42 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**950ECO250Q08LEE3_GLK**
Producent	**Electraplan**

Opis produktu

Kwadratowa, stalowa puszka podłogowa serii ECO250 GLK na 8 gniazd, do montażu w podłodze betonowej.

Umożliwia montaż osprzętu w standardzie MOSAIC 45x45, w tym gniazd zasilających 230V, VGA, USB lub gniazd komputerowych RJ45/RJ12.
System MOSAIC pozwala na tworzenie dowolnych konfiguracji gniazd, w zależności od indywidualnych potrzeb.
Puszka jest przeznaczona do dyskretnego zasilania odbiorników jednofazowych i dostępu do sieci teletechnicznej.
Puszka posiada jedno wyjście kablowe w pokrywie dzięki czemu może pozostać zamknięta także po podłączeniu gniazd.
Układ gniazd w puszce- skośny. Gniazda montowane w 2 puszkach montażowych.
Ze względu na wysoką ramę pokrywy puszkę można stosować zarówno przy podłogach wykończonych wykładziną (ramka dociskowa) ale i innym dowolnym wykończeniem do wysokość 20 mm (terakota, gres, panele etc).
W skład kompletu wchodzi: metalowa, poziomowana (łapy oraz śruby gwintowane) kaseta z folią osłonową (zalewana betonem), rama montażowa umożliwiająca osadzenie puszki w kasecie z folią, puszka podłogowa właściwa, zespół mocujący puszkę w ramie oraz 2 puszki montażowe gniazd.
Gniazda należy zamawiać oddzielnie

Metalowa, aluminiowa kaseta posiada grubą, przeźroczystą folię chroniącą wnętrze puszki przed zalaniem betonem.
Folia osłonowa znajduje się na całej wysokości kasety. W folii ochronnej należy wykonać otwory pod przewody dochodzące do puszki.
Przewody do puszki należy wprowadzać w rurach karbowanych, prostych lub w metalowych kanałach podłogowych zalewanych betonem.
Ta puszka podłogowa posiada szerszą metalową kasetę dzięki czemu można zastosować **kanały** podłogowe **do szerokości max. 340 mm.**
W celu osadzenia puszki w ramie metalowej niezbędne jest zamontowanie w niej ramy montażowej (dopasowującej), wykonanej z grubej (4 mm.)blachy stalowej.
Puszka posiada przewód PE do uziemienia metalowej ramy oraz zaciski do trwałego zamocowania przewodów, zabezpieczając je przed przypadkowym wyrwaniem.
W rogach znajdują się specjalne narożniki w które wkręcone są śruby poziomujące. Śruby poziomujące M8 wbite są od strony podłoża (stropu) w stopki plastikowe wygłuszające pogłos kroków, a te z kolei są włożone w blaszane łapy które są przytwierdzane do podłoża kołkami montażowymi.
Dodatkowo otwór w ramie w którym montuje się puszkę jest zasłonięty metalową blachą którą należy usunąć tuż przed montażem właściwej puszki.
Dzięki praktycznym uchwytom puszkę można otworzyć bez żadnych narzędzi. Wypust kablowy umożliwia zamknięcie puszki także po podłączeniu gniazd.
Puszka przeznaczona do montażu w pomieszczeniach suchych.

Wymiary puszki: 250 x 250 mm.
Minimalne zagłębienie: 100 mm.
Grubość ramy dociskowej: 2 mm.
Szerokość ramy dociskowej: 10 mm
Wysokość ramy dociskowej: 20 mm.
Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251 mm.

Wymiary puszki wraz z ramą dociskową: 271 x 271 mm.
Obciążalność: 150 kg.
Przeznaczenie: do podłóg czyszczonych na sucho.
Wymiary ramy zewnętrznej: 474 x 474 mm
Wymiary otworu w wylewce pod ramę: 600 x 600 mm.
Zakres poziomowania ramy: 70- 130 mm

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**
Obciążenie: **ruch pieszy**
Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP20**
Zastosowanie: **wewnątrz budynku**
Minimalne zagłębienie w podłodze: **100 mm**
Regulacja wysokości: **tak**
Kształt: **kwadratowy**
Widoczność: **z widoczną ramką**
Materiał pokrywy: **stal nierdzewna**
Wypełnienie pokrywy: **wykładzina/deska/terakota**
Wyprowadzenie przewodów: **wypust kablowy**
Sposób czyszczenia: **na sucho**
Wyposażenie: **bez wyposażenia**
Liczba gniazd zasilających 230V: **8**