

Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/puszka-podlogowa-500-x-300-mm-serii-8920b1-na-10-gniazd-zasilajacych-230v-i-10-podwojnych-gniazd-komputerowych-rj45-p-511.html>



Puszka podłogowa 500 x 300 mm serii 8920B1 na 10 gniazd zasilających 230V i 10 podwójnych gniazd komputerowych RJ45

Cena brutto	5 488,28 zł
Cena netto	4 462,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8920B1
Producent	BS

Opis produktu

Prostokątna, solidna puszka ze stali nierdzewnej serii 8920B1 na 10 gniazd zasilających 230V oraz 10 podwójnych gniazd komputerowych RJ45

Puszkę można poziomować w zakresie od **0** do **30** mm. Regulacja wysokości dotyczy górnej ramki razem z uchylną pokrywą. Na zdejmowaną pokrywę nakleja się twarde wykładziny, terakotę, gres, kamień naturalny, panele lub deski podłogowe o dowolnej grubości.

Zewnętrzną, stałą ramę zalaną w betonie przykrywa się materiałem, który jest ułożony na podłodze. Jeżeli precyzyjnie wycięto materiał na pokrywę, wówczas nie widać na podłodze żadnego elementu puszki, jedynie cienką szczelinę między podłogą a pokrywą oraz 4 wypusty kablowe. **Uwaga!** Wymaga precyzji w wycięciu materiału w podłodze i naklejeniu go na pokrywę.

Rama ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm, uchwyty (ramki) pod gniazda wykonane są z aluminium.

Pokrywy z dziesięcioma otworami pod kable odbiorników. Pokrywę można zamknąć z podłączonymi odbiornikami.

Pokrywa wykonana jest z aluminium o grubości 4mm.

Puszkę należy montować wewnątrz pomieszczeń w podłogach zalewanych betonem. Przeznaczona do podłóg czyszczonych na sucho.

Gniazda w puszcze ustawione są pod skosem, w dwóch ramkach zamontowanych naprzeciwlegle.

Puszka nie ma możliwości poziomowania po zalaniu jej betonem.

Puszka kompletna, dostarczana z 10 gniazdami zasilającymi 230V oraz 10 podwójnymi gniazdami komputerowymi RJ45 Cat.6 FTP.

Wymiary zewnętrzne 500 X 300 mm.

Wysokość 90 mm (minimalne zagłębienie puszki).

Wysokość zdejmowanej pokrywy aluminiowej 4 mm.

Rama ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

Obciążalność puszki 120 kg.

Waga ok 11 kg.

Zasilanie 2x Ø 25mm z boku, 6x Ø 25mm z góry i dołu oraz 12x Ø25 mm z tyłu.