


Link do produktu: <https://www.floorbox.pl/puszka-podlogowa-ppz-e06-r5-194-x-252-mm-na-6-gniazd-do-betonu-pod-wykladzine-5-mm-p-808.html>



Puszka podłogowa PPZ E06 R5 194 x 252 mm na 6 gniazd do betonu pod wykładzinę 5 mm

Cena brutto	449,09 zł
Cena netto	365,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	456422010
Producent	Electraplan

Opis produktu

Uniwersalna, prostokątna pushka podłogowa serii PPZ E06 R5 wykonana z trwałego poliamidu, przeznaczona do montażu w podłodze betonowej.

Umożliwia montaż do 6 gniazd w standardzie MOSAIC 45x45, w tym gniazd zasilających 230V, VGA, USB lub gniazd komputerowych RJ45/RJ12.

Posiada jedno uchylne wyjście kablowe w pokrywie.

Minimalna głębokość otworu jaki należy zapewnić dla poprawnego montażu w istniejącej podłodze (minimalne zagłębienie puszek) to 70 mm.

W pokrywę można wkleić wykładzinę o maksymalnej grubości 5 mm. Przeznaczona jest do montażu w pomieszczeniach czyszczonych na sucho.

Puszka kompletna, gotowa do natychmiastowego montażu. Jest wyposażona we wszystkie niezbędne akcesoria oraz ramę nośną, która posiada grubą, przezroczystą folię chroniącą wnętrze przed zalaniem betonem.

Przy wykonywaniu otworu pod puszkę, zaleca się większe wymiary wykucia (po około 10 cm z każdej strony).

Dostarczana jest bez gniazd, które należy zamawiać oddzielnie według indywidualnych potrzeb.

Dzięki praktycznemu uchwytowi puszkę można otworzyć bez żadnych narzędzi.

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj podłogi: **betonowa pełna**

Wymiary uchylnej pokrywy: **194 x 252 mm**

Obciążenie: **do 150 kg**

Stopień szczelności w stanie otwartym: **IP20**

Stopień szczelności w stanie zamkniętym: **IP30**

Zastosowanie: **wewnątrz budynku**

Zazwyczaj montowane: **dom / biuro**

Minimalne zagłębienie w podłodze: **70 mm**

Regulacja wysokości: **70 - 130 mm**

Kształt: **prostokątny**

Kolor: **szary RAL 7011**

Widoczność: **z widoczną ramką**

Materiał pokrywy: **plastik poliamid (PA)**

Wypełnienie pokrywy: **wykładzina dywanowa**

Grubość wypełnienia pokrywy: **5 mm**

Wyprowadzenie przewodów: **wypust kablowy**

Sposób czyszczenia: **na sucho**

Liczba gniazd zasilających 230V: **6**